

FMT-02 Technical Specification

| | |
|--------------------|---|
| 制御可能チャンネル数 | 最大14ch (リニア動作12+スイッチ動作2ch) |
| 各種パラメータ設定用インターフェース | タッチセンサー+プッシュスイッチ×2、バックライト付きモノクロLCDモニター (128×64dots) |
| 操縦部インターフェイス | アナログ出力 (操作量比例) : 2軸スティック×2、ダイヤル (正面) ×2、サイドレバー×2 デジタル出力 : トグルスイッチ×7 (2ポジション/オルタネイト×1、3ポジション/オルタネイト×6)、プッシュスイッチ×1 |
| 通信方式 | 2.4GHz FASSTest (14ch/12chモード切替)、FASST (マルチ (14ch) /7chモード切替)、S-FHSS (8ch) |
| モデルメモリー数 | 30 |
| 表示言語 | カタカナ/英語、他7か国一部対応 |
| 送信機側アンテナ | 脱着方式 (固定方式をご希望の場合は別途ご相談ください) |
| 外部メモリー | SDカードスロット装備 (カード別売) |
| 電源 | ニッケル水素電池6.0V/1,800mAh付属 |
| テレメトリー機能 | 受信機用電源電圧、周辺機器電圧 (1系統のみ)、GPS情報、高度情報等を送信機画面でモニターできます。 (一部はオプションセンサーが必要です) |
| 付属受信機 | FMR-02 出力=S.BUS/PWM切替 1系統、S.BUS2専用 1系統、PWM専用 7系統 ダイバーシティ方式 (アンテナケーブル長=約400mm) |

※仕様は予告なく変更する場合があります。